

Arconda Signalleuchte

Akustische Indoor-Signalleuchte für 3CX und andere Telefonanlagen

Signalleuchte mit optischer und akustischer Alarmierung für laute Innenbereiche. Eingehende Rufe und Alarmer können so zuverlässig signalisiert werden.

Die Signalleuchte verhält sich wie eine Nebenstelle und kann in 3CX und andere Telefonanlagen integriert werden. Die Herstellung dieser spezialisierten Individualentwicklung erfolgt in Deutschland.

Für den Betrieb ist neben der Stromversorgung über ein externes Netzteil lediglich ein Netzwerkanschluss (LAN) erforderlich.



Technische Daten

Maße (inkl. Fuß):	14 cm (Breite) × 12 cm (Tiefe) × 32 cm (Höhe)
Lautstärke:	ca. 85 dB
Gewicht:	448 g
Stromversorgung:	PoE + Netzteil
Netzwerk:	RJ45 10/100 MBit/s
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Lieferumfang:	12 V Netzteil (230 V Kaltgerätestecker)
Protokolle:	SIPv1; SIPv2; + weitere Protokolle auf Anfrage
Sprachcode:	G.711a; G.7114; G.722; G.729A; G.729B; Opus